

PASSOTEL 1**1 à 8 boutons d'appel direct****Fonctionne via une ligne analogique****Fonctionne via un central T+T****Fonctionne via un port analogue NT2ab ISDN****Synthèse vocale 10 messages (option)****Programmation via un poste téléphonique**

Connecté à une ligne téléphonique du réseau public ou d'un central téléphonique privé, **PASSOTEL 1 (à Passotel 8)** permet de joindre un correspondant par simple appui sur le bouton d'appel. En cas de non-réponse (occupé ou absent), l'appel peut être automatiquement routé vers 3 autres n° sur le bouton n°1, et vers un 2ème n° pour les autres boutons.

Après passage en communication, le correspondant peut par appui d'une ou plusieurs touches de son clavier de téléphone commander l'ouverture de la porte.

PASSOTEL 1 est disponible en version à encastrer ou en pose murale avec cuve saillie.

La programmation des différents paramètres se fait par poste téléphonique.

CARACTERISTIQUES

Alimentation 220V./12V DC externe (non fournie)

Réglage du niveau réception

Communication de type Half Duplex

Bouton n° 1 : 4 n° de tél. routés automatiquement

Boutons n° 2 à 8 (option) : 2 n° de tél. routés automatiquement

2 relais de télécommande avec ouverture par code ou code MF (programmables)

Télécommande de gâche par code MF (touche zéro)

Programmation des paramètres à distance par poste MF

Sélection mode jour / nuit par contact externe ou par code MF depuis un poste téléphonique

OPTIONS

- 2 à 8 boutons d'appel direct
- Porte-étiquette rétro-éclairé
- Annonces vocales (10 messages)
- Horloge temps-réel intégrée
- Lecteur de badges iButton®, Crosspoint, Noralsy
- Caméra portrait (pin-hole)
- Boîtier de montage AP
- Alimentation 12V, gâches, etc...

DIMENSIONS

Face avant	280 x 120 x 4 mm
Cuve d'encastrement UP (incluse)	260 x 110 x 50 mm
Boîtier montage AP avec auvent	280x 120 x 90mm

Hauteur de montage standard **140 cm du sol fini à l'axe**



Passo/AP 1-9-120
(Option)

Passo/UP 1-9-120
(Inclus)

Passo/Auvent 1-9-120
(Option)