

**PASSOTEL 1 mini**

**Fonctionne via une ligne analogique**

**Fonctionne via un central T+T**

**Fonctionne via un port analogue NT2ab ISDN**

**Synthèse vocale 7 messages**

**Programmation via un poste téléphonique**



Connecté à une ligne téléphonique du réseau public ou d'un central téléphonique privé, **PASSOTEL 1 mini** et **PASSOTEL 2 mini** permet de joindre un correspondant par simple appui sur le bouton d'appel.

Après passage en communication, le correspondant peut par appui d'une ou plusieurs touches de son clavier de téléphone commander l'ouverture de la porte.

De dimensions réduites, **PASSOTEL 1 mini**, et **PASSOTEL 2 mini** est disponible en version à encastrer ou en pose murale avec cuve saillie. La programmation des différents paramètres se fait par poste téléphonique.

**CARACTERISTIQUES**

Alimentation 220V./12V DC externe (non fournie)

Réglage du niveau réception

Communication de type Half Duplex

Nombre de numéro d'appels en mode « jour » : 1

Nombre de numéro d'appels en mode « nuit » : 1

Télécommande de gâche par code MF (touche zéro)

Programmation des paramètres à distance par poste MF

Sélection mode jour / nuit par contact externe ou par code MF depuis un poste téléphonique

Annonces vocales (7 messages)

**DIMENSIONS**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Face avant</b>                       | <b>220 x 120 x 4 mm</b>           |
| <b>Cuve d'encastrement UP (incluse)</b> | <b>199 x 91 x 26 mm</b>           |
| <b>Boîtier montage AP avec auvent</b>   | <b>224x 124 x60mm</b>             |
| <b>Hauteur de montage standard</b>      | <b>140 cm du sol fini à l'axe</b> |



**Passo/AP 1-2mini  
(Option)**



**Passo/UP 1-2mini  
(Inclus)**