


PASSOTEL 120LCD**Afficheur 2 lignes****Flèches à défilement****Clavier de code à touches rétro-éclairé**

Equipé d'un afficheur 2 lignes et d'un clavier 12 touches, **Passotel 120LCD** est une platine de rue téléphonique assurant les fonctions de portier d'immeuble:

- sélection par défilement sur un afficheur 2 lignes du nom du résidant,
- appel du résidant sélectionné par simple pression sur la touche .
- communication avec le résidant via sa ligne téléphonique fixe ou mobile.
- commande d'ouverture de la porte pilotée par le résidant lors d'un appel (touche zéro) ou par le clavier à codes.

Raccordé à une ligne téléphonique, **Passotel 120LCD** ne nécessite pas d'intervention dans les appartements et permet l'utilisation du poste téléphonique du résidant.

Le répertoire des résidants ainsi que l'intégralité des paramètres d'exploitation de **Passotel 120LCD** sont programmés et gérés à distance via le centre de télégestion Passotel.

CARACTERISTIQUES

Alimentation 220V./12V DC externe (non fournie)
Réglage du niveau réception
Communication de type Half Duplex
Télécommande de gâche par code MF (touche zéro)

OPTIONS

- 1 à 4 boutons d'appel direct
- Annonces vocales (10 messages)
- Horloge temps-réel basique intégrée
- Lecteur de badges iButton®, Crosspoint, Noralsy
- Boîtier de montage AP
- Alimentation 12V, gâches, etc...

DIMENSIONS

Face avant	280 x 120 x 4 mm
Cuve d'encastrement UP (incluse)	260 x 110 x 50 mm
Boîtier montage AP avec auvent	280x 120 x 90mm

Hauteur de montage standard **140 cm du sol fini à l'axe**



**Passo/AP 1-9-120
(Option)**



**Passo/UP 1-9-120
(Inclus)**



**Passo/Auvent 1-9-120
(Option)**